



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUE-M/S 225A

### Stacionární frekvenční měniče

Bezpečnost a výkon v nepřetržitém provozu

Tyto elektronické měniče frekvence nepřipouštějí žádné kompromisy, pokud jde o bezpečnost a vysoký výkon v nepřetržitém provozu. Jsou také velmi robustní a nevyžadují údržbu. To zajišťují vysoce kvalitní komponenty a celoplošný kryt jako ochrana proti nárazům, úderům a vodě.

### Hlavní přednosti

- Zcela bezúdržbový
- Bezpečná ochrana

### Technické údaje

#### ■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	28,90 A
Jmenovité napětí	400,0 - 415,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 - 60,0 Hz
Výstupní proud	225,0 A
Výstupní napětí	42,0 V
Výstupní frekvence	- 200,0
Fáze	3,0 ~
Výstupní fáze	3,0 ~

#### ■ mechanické údaje

Délka	600,0 mm
-------	----------

Šířka	600,0 mm
Výška	700,0 mm
Hmotnost	150,00 KG

#### ■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP54

#### ■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ano
Provozní ukazatel	ano
Změna nastavení frekvence	ano